



Для начала подключите уничтожитель к сети.

Затем поместите бумагу в приёмную щель, устройство автоматически включится и выключится после уничтожения документов.

При перегрузке автоматически включается режим реверса.

Если необходимо, Вы можете включить реверс вручную кнопкой.

Если произошла перегрузка, и сработал «Реверс», то после остановки шредера необходимо:

- 1) удалить (оторвать) не уничтоженную бумагу
- 2) включить «Старт», чтобы очистить режущий механизм
- 3) Уничтожить оставшуюся бумагу более мелкими партиями (1-2 листа)

**Внимание! Мятая, согнутая пополам и не уничтоженная бумага значительно увеличивает нагрузку на шредер.**

Помещайте бумагу маленького размера (чеки, квитанции, талоны...) по середине входной щели для автоматического уничтожения. Если бумага не будет перекрывать датчик наличия материала во входной щели, можно нажать кнопку «Старт» для уничтожения бумаги в ручном режиме.

Также нажимайте кнопку «Старт», если уничтожаются прозрачные материалы и оптический датчик не срабатывает.

По мере наполнения бункера освобождайте его.

Не уничтожайте ткани, нитки, верёвки, металлические и пластиковые предметы, а также файлы, полиэтилен, скотч, клеящиеся материалы (наклейки, стикеры).

Не протирайте уничтожитель бензином или активными растворителями.

Не устанавливайте уничтожитель вблизи источников тепла и влаги.

Не помещайте в уничтожитель материалы, которые могут стать токсичными при механическом разрушении.

Уничтожитель снабжён автоматическим предохранителем от перегрева.

**Внимание:** перед уничтожением освобождайте документы от металлических предметов.

## Характеристики

1. напряжение питания	220V-240V, / 50Hz
2. потребляемая мощность	250W
3. ширина входной щели	220мм
4. скорость уничтожения	3.5м/мин
5. максимальное кол-во листов	4листа А4 80гр/м <sup>2</sup>
6. режим работы	около 15мин работа / 30 мин перерыв
7. габариты	452X362X660мм
8. вес	15кг

*Примечание: параметры уничтожителя зависят от реального напряжения питания, влажности бумаги и её состояния, степени износа шредера*

Внимание! Характеристика для шредеров "Количество листов, уничтожаемых за один раз" является максимально возможным (т.е. индикативным), получено опытным путём, при тестировании новых уничтожителей в «идеальных» условиях, а именно: при напряжении в электросети 230 В, уничтожении листов офисной бумаги формата А4, поданных по короткой стороне, без перекосов, без замятий, ничем не склеенных и не стелпированных, влажностью не более 20%. Любое отклонение от выше перечисленных параметров приводит к некоторому понижению производительности уничтожителя и является нормальным явлением.

## Руководство пользователя



