

i-SENSYS MF112 / MF113w

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ СКАНИРОВАНИЯ И КОПИРОВАНИЯ

Универсальный многофункциональный принтер, сканер и копир с компактным и стильным дизайном, который идеально подойдет для домашних офисов. Устройства серии MF110 обеспечивают быструю и точную печать, а также располагают расширенными возможностями сканирования



MF112



MF113w

Устройства серии MF110 располагают техническими характеристиками и универсальностью традиционного офисного принтера, сканера и копира, но при этом отличаются стильным, прочным и компактным корпусом, для которого без труда найдется место даже в небольших домашних офисах.

- Компактная конструкция оптимизирована для небольших и домашних офисов
- Скорость печати до 22 страниц в минуту. Менее 7 секунд на создание первого отпечатка
- В комплект поставки входит новый оригинальный картридж Canon, который обеспечивает печать до 1600 страниц перед необходимостью замены
- MS-тонер со структурой из магнитных сфер обеспечивает быструю и энергоэффективную печать
- Емкость входного лотка до 150 листов
- Оснащен 5-строчным сенсорным ЖК-дисплеем и функцией Device Utility, которая упрощает подключение к проводным и беспроводным сетям
- Поддерживает технологию AirPrint для простой печати с различных устройств Apple (только на модели MF113w)
- Простая оцифровка бумажных документов с планшетов и смартфонов. Широкий ряд функций сканирования и возможность сканирования в облако (только на модели MF113w)
- Приложение Canon PRINT Business располагает интеллектуальным режимом доски, автоматически корректирующим изображения с камеры (только на модели MF113w)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

22
Black
ppm

22 страницы в минуту
Высокая скорость печати



5 line

ЖК-дисплей
Простой пользовательский интерфейс на ЖК-дисплее



COPY

Копирование
Быстрое и простое копирование документов



Wireless Printing

Возможности подключения
Подключение Wireless Direct (LBP113w)



Ethernet

Возможность подключения по Ethernet
Легко подключитесь к сети (MF113w)

Network SCAN



600 x 600 dpi

Сканирование по сети
Простое сетевое сканирование

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF112/MF113w

Тип изделия	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»	ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	MF112: USB 2.0 Hi-Speed MF113w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct
Поддерживаемые функции	Печать, копирование и сканирование		
ПРИНТЕР		Тип интерфейса	MF112: USB 2.0 Hi-Speed MF113w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct
Скорость печати	Односторонняя: до 22 стр./мин (A4)	Поддерживаемые ОС	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X версии 10.8.5 и выше / Mac OS 10.13 и выше Linux®
Способ печати	Монохромная лазерная печать	Сетевой протокол	Только модель MF113w Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6), IPP, IPPS Сканирование: WSD-сканирование (IPv4, IPv6) Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNTF Безопасность (проводное подключение): фильтр IP/ Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Качество печати	Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм	Программное обеспечение и управление принтером	MF112: MF Scan Utility, инструмент контроля уровня тонера MF113w: MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм		
Время разогрева	Прибл. не более 15 секунд с момента включения питания		
Время выхода первой страницы	Прибл.: не более 6,5 сек.		
Языки интерфейса принтера	UFR II-LT		
Шрифты			
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)		
Режим экономии тонера	Да		
Дополнительные функции печати	Только модель MF113w Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business		
КОПИР			
Скорость копирования	Односторонняя: до 22 стр./мин (A4)		
Время выхода первой копии (FCOT)	Прибл. не более 9,3 сек.		
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм		
Режимы копирования	Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст		
Двустороннее копирование			
Количество копий	До 999 копий		
Коэффициент масштабирования	25-400% с шагом 1%		
Другие функции	Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности		
СКАНЕР			
Тип	Цветной		
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм		
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 2,4 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм)		
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)		
Оттенки серого	256 уровней		
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA		
Макс. ширина области сканирования	215,9 мм		
Сканирование для почты			
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска ¹		
Сканирование на USB-накопитель			
Сканирование на FTP			
Сканирование с отправкой в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ			
Тип сканера	Планшетный		
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета для бумаги на 150 листов		
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)			
Вывод бумаги	На 50 листов		
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, документная бумага, ярлык, конверт		
Форматы носителей	Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм		
Плотность носителей	Кассета: 60-163 г/м ²		
Двусторонняя печать			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF112/MF113w

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый ежемесячный объем печати	150–1500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 10 000 страниц в месяц ⁴
Частота процессора	MF112: 175 МГц MF113w: 400 МГц
Память	MF112: 128 МБ MF113w: 256 МБ
Панель управления	Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	372 x 320 x 255 мм
Место установки (Ш x Г x В)	372 x 531 x 504 мм
Вес	Прибл. 8,9 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °С Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Потребляемая мощность	Максимум: прибл. 910 Вт Режим ожидания: прибл. 4,3 Вт Спящий режим: прибл. MF112: Н/Д MF113w: 0,8 Вт Выключенное питание: не более 0,5 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): MF112: 0,5 кВт ч в неделю MF113w: 0,6 кВт ч в неделю Время бездействия до перехода в спящий режим: 1–30 мин (по умолчанию: 1 мин) Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

Уровень шума

Звуковое давление⁵:
Рабочий режим: 47 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность⁵:
Рабочий режим: не более 69,6 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: Н/Д

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи
Картридж 047 (1600 страниц⁶)
Картридж с барабаном 049 (12 000 страниц)

Примечания.

- ^[1] Сканирование с помощью MF Scan Utility
^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business
^[3] На Linux поддерживается и печать, и сканирование
Доступно с декабря 2018 года.
^[4] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
^[5] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779.
^[6] На основе стандарта ISO/IEC 19752.
^[7] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (700 страниц) и барабанный картридж 049 (12 000 страниц).

Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
Telephone No: 01737 220000
Facsimile No: 01737 220022
canon.ru

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2018

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ СКАНИРОВАНИЯ И КОПИРОВАНИЯ

i-SENSYS MF112 / MF113w

Универсальный многофункциональный принтер, сканер и копир с компактным и стильным дизайном, который идеально подойдет для домашних офисов. Устройства серии MF110 обеспечивают быструю и точную печать, а также располагают расширенными возможностями сканирования

Дата начала продаж: октябрь 2018 г.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF113W	2219C021AA	8714574659053
i-SENSYS MF112	2219C023AA	8714574659077

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Тонер-картридж 047	2164C002AA	4549292088793
Барабанный картридж 049	2165C001AA	4549292088816